

KURZANLEITUNG - Kommunikationseinstellung SmartBAT-WiFiBox

Mit manueller Kanalwahl (EMPFOHLEN):

WiFiBox einstellen: Input Mode DMX einstellen (3*MENU>INPUT MODE>DMX)

Dann MENU drücken, Manual Channel, ENTER

Mit Up/Down Kanal einstellen (CH1), ENTER

---grüne LED an der WiFiBox blinkt, Anzeige „CH1“ erscheint unten rechts---

Danach **SmartBat** einstellen (z.B. DMX 1, 4-Kanal)

MENU so oft drücken, bis S-tr erscheint, ENTER, dr-CH ENTER, dr1 ENTER

---jetzt sollte ganz rechts am Display der Dezimalpunkt blinken---

Nach einigen Sekunden synchronisiert die WiFiBox (dann steht das „CH1“ in der Mitte unter „Manual Channel“) und die SmartBat Leuchte sollte über die WiFiBox steuerbar sein.

Mit automatischer Kanalwahl:

WiFiBox auf „AutoChannel“ stellen

An **SmartBat** MENU drücken bis S-tr erscheint, ENTER, dr-AS ENTER, drAU ENTER

An **WiFiBox** Taste „AUTOSYNC“ drücken und FESTHALTEN

An **SmartBat** Taste „AUTO“ ca. 5 sec drücken (WiFiBox zeigt „...Finding...“)

Taste Autosync auf WiFiBox loslassen, der gefundene freie Kanal wird an der Box angezeigt.

Als Kontrolle blinkt wieder an der WiFiBox die grüne LED rechts vom Display und am SmartBat der rote Punkt unten rechts.



PROLIGHTS WIFIBox und SmartColors App

Mit der kostenlosen **SmartColors App**, die sowohl für IOS als auch Android Systeme erhältlich ist, können viele LED-Scheinwerfer von Prolights einfach und kabellos über WLAN angesteuert werden. Darunter auch die **tragbaren Akku-LED-Scheinwerfer** der erfolgreichen **SmartBat-Serie**.

Die **SmartBats** sind schnell und flexibel einsetzbare Uplighter zur farbigen Akzent- und Dekobeleuchtung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den Outdoor-Betrieb ist mit dem **SmartbatIP** eine wetterfeste Version in Schutzklasse IP63 lieferbar, der **SmartBatHex** verfügt über eine 6-Farb-LED mit erweitertem Farbspektrum.

Die **SmartColors App** wird zusammen mit der **WIFIBox** verwendet. Von dort werden die SmartBat-Scheinwerfer ebenfalls drahtlos per Funk-DMX angesteuert. Zusätzlich verfügt die **WIFIBox** über je einen DMX Ein- und Ausgang (XLR 3pol). Darüber können auch konventionelle Dimmer oder Scheinwerfer von anderen Anbietern über die **SmartColors App** angesteuert werden. Das Moving Light PIXIESPOT sowie einige Modelle der LUMIPAR- und der LUMIPIX-Serie können zusätzlich auch über einen **optionalen WIFI-Stick** angesteuert werden.

Die **SmartColors App** ist dadurch eine komplette komfortable Lichtsteuerung für kleinere Anwendungen.



FEINER
LICHTTECHNIK

Donaustauerstraße 93 - D-93059 Regensburg - Fon +49(0941)604050 - Fax 604058
info@feiner-lichttechnik.de - www.feiner-lichttechnik.de